

ATA-L2 功率放大器


最大输出电压 424Vrms

最大输出功率 200VA

输出阻抗匹配多档可调

设备状态液晶动态显示

过载保护



简介

ATA-L2 是一款理想的单通道功率放大器。最大输出 424Vrms 电压，200VA 功率，可驱动 0~100%的阻性或非阻性负载。输出阻抗匹配多个档位可选，客户可根据测试需求调节。

输入 Input

单端输入，输入为 BNC 接口。

输出 Output

输出阻抗匹配多个电压档位可选，客户可根据测试需求在相应的档位下调整电压百分比（0~100%）实现输出调整。设备带有输出过热、过载保护，液晶面板显示当前的保护状态，排查故障后方可重新输出。

输出阻抗匹配调节档位

输出阻抗 (Ω)	56	224	505	898
最大输出电压 (Vrms)	106	212	318	424
最大输出电流 (Arms)	1.89	0.95	0.63	0.47

- 注：1、输入信号的有效值严禁超过 1V，可根据实际使用在 1V 以内做适当调整；
2、在实际使用时应严格按照带宽，最大输出电压及带载上限，严禁超量程使用！

液晶面板显示

ATA-L2 采用液晶屏显示，设备状态及参数动态显示，操作界面一目了然，简洁易懂。

监测口 Monitor

输出电流 monitor : 100mV/A

输出电压 monitor : 10mV/V

输出监测口为 BNC 接头，可以直接连接到示波器进行实时监测。

规格参数

型号	ATA-L2
带宽(-3dB)	200Hz~120kHz
最大输出电压	424Vrms
谐波失真	≤1%@1kHz, 100Vp-p
满幅输入时输出电压	1Vrms (1kHz)
最大输出功率	200VA
输入电阻	10kΩ
电流监测	100mV/A
电压监测	10mV/V
输出接口	4mm 香蕉插座
保护	过流保护
信号地	与机壳、电源线地相连

其他

供电电压:	220V±10%, 50Hz
工作温度:	0°C ~ 45°C
存储温度:	-20°C ~ 50°C
工作湿度:	≤80% RH, 无冷凝
质保:	3 年
尺寸:	440*290*565mm (宽*高*深)

订货信息

型号:	ATA-L2
指标描述:	200Hz~120kHz(-3dB) 单通道功率放大器
附件:	三芯电源线*1 根, BNC 线*3 根, 输出线*1 套, 保险管*1 只, 产品说明书、合格证、装箱清单、出厂测试报告各 1 份。
联系我们:	029-88865020

